

ICY BOX®

Firmware Update Information

IB-180MC-C31 External USB 3.1 (Gen 2) DockingStation for M.2 SSD

DE:

Um das Firmwareupdate für das IB-180MC-C31 auszuführen, folgen Sie bitte einmalig Schritt 1. bis 8.

EN:

In order to update the firmware of IB-180MC-C31 please follow Step 1. To 8. only one time.

Firmware Update Tool: Nur Windows® (.exe) / Windows® only (.exe)

Firmware: v1.29.12.011122

Change log:

Gelöstes Problem

Kompatibilität mit Samsung M.2 SSDs und **Samsung Data Migration Tool**

Solved problem:

Compatibility with Samsung M.2 SSDs und **Samsung Data Migration Tool**

ACHTUNG: Entfernen Sie die installierte M.2 SSD, um den Updatevorgang erfolgreich abschließen zu können.

ATTENTION: Remove the installed M.2 SSD to successfully complete the update process.

Schritt 1.

- Schließen Sie Ihr IB-180MC-C31 an ihren Windows® Computer an.

Step 1.

- Plug your IB-180MC-C31 on your Windows® computer.

Schritt 2.

- Öffnen Sie den Ordner "ICY BOX IB-180MC-C31 Firmware Update".

Step 2.


- Open the folder "ICY BOX IB-180MC-C31 Firmware Update".

Schritt 3.

- Starten Sie das FW Update Tool „UTHSB_MPtool-Lite“

Step 3.

- Start the FW Update Tool „UTHSB_MPtool-Lite“




Schritt 4.

- Wählen Sie ggf. „M.2 SSD Enclosure“ am richtigen USB Port aus.

Step 4.

- Select „M.2 SSD Enclosure“ on the right USB port.




Schritt 5.

- Klicken Sie anschließend auf „Update Device“ um den Updatevorgang zu starten.

Step 5.

- Click on "Update device" to start the update process.



Schritt 6.

- Der Updatevorgang wird nun ausgeführt. Dies kann einige Minuten dauern.

Step 6.


- The update process is running now. It may take a few minutes.

Hinweis:

Entfernen Sie während des Updateprozesses auf keinen Fall das IB-180MC-C31 vom USB Port!

Hint:

Don't disconnect the IB-180MC-C31 from USB port during the update process!




Schritt 7.

- Wenn der Updatevorgang erfolgreich abgeschlossen ist, zeigt das Update Tool „PASS“ und einen Update Prozess Fortschritt von 100%.
- Die Firmwareversion ist nun mit 1.29.12.

Step 7.

- If the update process is done successfully, the update tool shows “PASS” and a update process of 100%.
- The firmware version is 1.29.12 now.



Schritt 8.

- Schließen Sie das IB-180MC-C31 von ihrem Computer ab, schließen Sie das Update Tool und verbinden Sie das IB-180MC-C31 erneut.
Das Firmwareupdate ist nun vollständig installiert.

Step 8.

- Disconnect the IB-180MC-C31 from your computer, close the Update Tool and reconnect the IB-180MC-C31.
The firmware update is now completely installed.

→ END ←